



### LASTVENDER 125A 4-POL. F.M.PL.

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250613190224

**Elnummer:** 4369906

Lastvender med håndtak: Merkestrøm 125A til 630A: Driftsspennning 400/690V: Funksjon, omkobling med last av 2 lavspenningsstrømkretser med sikkerhetsskille, 3 bryterstillinger I – 0 – II, Montering på montasjeplate, IP20, Norm EN60497-3

HI451

#### ETIM data:

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter	Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Utført som vendebryter	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspennning Ue ved AC	690 V
Nominell driftsspennning	380 V - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu	125 A
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	125 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	125 A
Nominell korttids-strømfasthet Icw	12 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	56 kW
Bryterkapasitet ved 400V	82 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm Iq	100 kA
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Nei
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Nei
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering	Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Svart
Utførelse av betjeningselement	Lang vrier
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Kabelklemme
Med forhåndsmontert kabling	Nei
Verneklasse (IP) forside	IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Bredde	251 mm
Høyde	135 mm
Dybde	218 mm
Bredde i antall modulmellomrom	8.5

Godkjenninger:

