



HR520

**Vikavirtasuojarele 30mA-10A viivesäätelulla, 50% lähdön LED-näytöllä, 3 mod.**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613281328

**Sähkönumero:** 2707030

Maavuotorele viivesäädöllä, 30 mA - 10 A, LED-näyttö

Ominaisuudet:

- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0 - 3 sek.
- herkkyys: 30 mA - 10A
- ylimääräinen LED-näyttö vikavirralla

**ETIM-tiedot:**

|  |               |
|--|---------------|
| Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 50HZ | 230 V - 230 V |
| Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 60HZ | 230 V - 230 V |
| Ohjauksen mitoitusyöttöjännite DC      | 0 V - 0 V     |
| Mitoitusvikavirta                      | 0.03 A - 10 A |
| Maksimi vetohidastusaika               | 3000 ms       |
| Säädettävä viive                       | kyllä         |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue    | 230 V         |

**Hyväksynät / merkinnät:**

