



HR534

Vikavirtasuojarele 4-kanavainen 30mA-30A viiveasettelulla, LCD-näytöllä, 3 mod.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613281359

Sähkönumero: 2707032

Maavuotorele 4-kanavainen viivesäädöllä, 30 mA - 30 A, LCD-näytöllä

Ominaisuudet:

- 4x vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0,02 - 10 sek.
- herkkyys: 30 mA - 30A
- ylimääräinen LED-näyttö vikavirrälle
- kaapelit voidaan valvoa erikseen

ETIM-tiedot:

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC	0 V - 0 V
Mitoitusvikavirta	0.03 A - 30 A
Maksimi vetohidastusaika	1000 ms
Säädettävä viive	kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue	230 V

Hyväksynnot / merkinnät:

