



HRF-10

Valvontarele 1-vaihe taajuudenvälvontan 50/60/400Hz 3-moduulia

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188144827

Sähkönumero: 2707199

Rele on tarkoitettu vaihtojännitteen (AC) valvontaa esimerkiksi aurinkosähkövoimaloiden ja generaattorien yhteydessä. Valvottava taajuus 50, 60 tai 400 Hz voidaan valita kytkimellä. Valittavissa on kaksi taajuustasoa (Fmin, Fmax) välillä 80 - 120 % Fn. Lisäksi releessä voidaan asettaa taajuuden vaihtelyväli ja viive.

- Valvottava piiri: 1-vaihe
- Asettelualue: 40-60 Hz, 48-72 Hz, 320-480 Hz
- Lähtö: 2x vaihtokosketin, 8 A
- Koko: 3 moduulia
- Syöttöjännite: 161-500 VAC (50/60/400 Hz)

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitettä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Taajuustoiminta-alue	0.5 Hz - 5 Hz
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0.5 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

