



HRN-37

Valvontarele jännite 1vk 16A kaista 24-150VAC hyst.

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188130615

Sähkönumero: 2707227

Valvontarelettä HRN-37 käytetään jännitetason valvontaan 1-vaiheisissa piireissä. Valvottu jännite toimii myös laitteen syöttöjännitteenä. Valvottavat jännitetasot yli- ja alijännitteelle voidaan asettaa erikseen. Näiden ylittyessä kosketin vaihtaa tilaa. Normaalityössä relekosketin on kiinni tilassa. Kosketin avautuu asetteluarvojen ylittyessä. Tämä yhdistelmä on hyödyllinen kun syötön täysi katkeaminen (valvottu jännite) katsotaan vikatilaksi samaan tapaan kuin jännitteen laskeminen asetteluarvon alapuolelle. Näissä molemmissa tapauksissa lähtökosketin on auki-tilassa.

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoisen virtalähde tarpeellinen	ei
Jännitearvo 1	24 V - 150 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaihealijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta	ei
Yksivaiheyljännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheyljännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	ei
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-ylijännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

