



HXC004H

**Sõltumatu vabasti h250-1600, 200-240 V AC**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613369446

Sõltumatu vabasti on mõeldud h250-1600 seeria kompaktkaitseülilite ja koormusülilite jaoks, võimaldades seadmete kaugväljalülitamist turvaliselt ja usaldusväärset. See sobib ideaalselt kasutamiseks süsteemides, kus on vajalik kiire reageerimine ja distantsjuhtimine, näiteks automaatikas ja kriitilistes elektripaigaldistes. Vabasti töötab kindlalt ka 100% koormuse juures, tagades töökindluse erinevates töötingimustes. Iga kaitseüliliti kohta on võimalik paigaldada üks sõltumatu vabasti.

**ETIM-teave:**

Nimitoiteping AC 50 Hz juures	220 V - 240 V
Nimitoiteping AC 60 Hz juures	220 V - 240 V
Nimitoiteping alalisvoolul	0 V - 0 V
Pinge tüüp käitamiseks	AC
Viivitamata lühise vabastamise algväärtus – seadistusvahemik	0 A
Lõppväärtuse reguleerimise vahemik ilma viivitusega lühise vabastamise	0 A
Elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	0
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Sobib toitelüliti kaitseülilitiks	Jah
Sobib mahalaadimisülilitiks	Jah
Sobib mootori ohutusülilitiks	Ei
Sobib ülekoormuse relee jaoks	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

