



ITY3-TW100LB

ITYS 10000VA/9000W ilman akkuja tehokkaalla varaajalla

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122746038

Sähkönumero: 8401570

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähköön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähköön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähköön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laitteen mukana tulee aina ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1000VA-3000VA laitteista (Ei 3000VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 6000VA-10000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 276 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	220 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiivinen lähtöteho	10000 W
Näennäinen lähtöteho	10000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Korkeus	354 mm
Leveys	225 mm
Syvyys	416 mm
Paino	15.8 kg
Verkkohallinta	kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	95 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

