



ITY3-TW108B

ITYS 8500VA/8500W varakäyntiaika 5min laskettuna @ 6,88kW (Sisäisellä akustolla)

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122751254

Sähkönumero: 8401567

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdet), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen

ITY3-TW108B on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta.

- Ominaisuudet: 8500 VA / 8500 W
- **Syöttö/lähtö: 400/230VAC tai 230/230 VAC, liittimet**
- Liitännät: RS232- USB
- Varakäyntiaika 5 min laskettuna @ 6,88 kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
- Mitat (l x s x k): 225 x 416 x 589 mm
- Paino 68 kg

Lisätarvike:

- Verkkokortti: NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX100HB ja ITY3-EX100B.
- ITY3-TW108B + ITY3-EX100HB Varakäynti 13 min @ 6,8 kW.
- ITY3-TW108B + ITY3-EX100B Varakäynti 22 min @ 6,8 kW.

Hyväksynät / merkinnät:

