



**Kamm 4-le mootorikaitSELÜlitile, 3P, 63A, 10mm<sup>2</sup>**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613740443

Kolmepooluseline isoleeritud kamm nimivooluga 63A, mis on mõeldud kuni nelja mootorikaitSELÜliti kiireks, turvaliseks ja korrastatud ühendamiseks. Sobib kasutamiseks kolmefaasilistes paigaldistes ning tagab usaldusväärse voolujaotuse. Sobib jäigale juhile ristlõikega 10 mm<sup>2</sup>. Kompaktne lahendus lihtsustab paigaldust ja aitab vähendada juhtmestiku hulka jaotuskilbis.

KD304M

**ETIM-teave:**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Faaside arv                           | 3                  |
| Postide arv                           | 3                  |
| Sobib mitme seadme jaoks              | 4                  |
| Mooduli laius                         | 17.8 mm            |
| Ristlõige                             | 10 mm <sup>2</sup> |
| Pikkus                                | 176 mm             |
| Saab lõigata täpselt õiges suuruses   | Jah                |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus    | 10                 |
| Hinnatud püsivool lu                  | 63 A               |
| Isoleeritud                           | Jah                |
| Nimipinge                             | 4.5 kV             |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue           | 400 V              |
| Sobib N-juhtmega seadmetele           | Ei                 |
| Sobib seadmetele, millel on abilüliti | Jah                |

**Kinnitused / märgistused:**

