



MR-41-230V

Sysäysrele MR-41 1x vaihtokosketin 16A syöttöjännite 230VAC

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188115889

Sähkönumero: 2707196

Elektroniset sysäysreleet Painikeohjatuilla sysäysreleillä voidaan korvata käytäväkytkentään tarvittavat vaihto- ja ristikytkimet valaistusohjauksessa MR-41:

- Syöttöjännite: 230VAC
- Lähtökosketin: 1 x vaihto 16A, 4000VA/AC1, 384 W/VDC
- Katkaisujännite 250VAC / 24VDC

ETIM-tiedot:

Toiminto	elektroninen kytkin
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Ohjausjännite 1	230 V - 230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	0 V - 0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 2:n taajuus	0 Hz - 0 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1000 W
Loistelamppukuorma maks.	690 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	0 A
Käsiikäyttöinen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

