



NRT3-B11000

UPS-lisäakku NetysRT Lisää 9/11kVA 20/15min

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122743938

Sähkönumero: 8401578

Netys RT - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1,1 - 11 kVA Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1- vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella.

Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön

epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta.

Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön

tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit,

datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet,

kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion

-tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon.

Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean

toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa.

Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointeja. Laitteen mukana

tulee aina rakkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC-

Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt

löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallisissa),

riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä

auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite

voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt),

tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-

liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta

löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen

järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).

ETIM-tiedot:

Korkeus	131 mm
Leveys	440 mm
Syvyys	650 mm

Hyväksynät / merkinnät:

