



NRT4-100K

**NeTYS RT 10 kVA VFI 230V/230V 1/1 PF=1 varakäyntiaika 4 min asennus räkki/  
torni**

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122831901

**Sähkönumero:** 8401779

Tekniset tiedot

- Teho 10000 VA / 10000 W
- Syöttö/lähtö: 1/1, (230V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto VRLA, NiCd (NiCD Lisävaruste)
- Syöttö: liittimet suositeltu kaapelin poikkipinta 10 mm<sup>2</sup> maks 16 mm<sup>2</sup>
- Lähtö: liittimet suositeltu kaapelin poikkipinta 10 mm<sup>2</sup> maks 16 mm<sup>2</sup>
- Mitat: 216 x 438 x 590 mm (kxlxs)
- Paino: 75,3 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 5 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 10 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 4 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

**Hyväksynät / merkinnät:**

