



PRI-34/16

Virranvalvontarele PRI-34/8A, TRMS, vk 16A

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188182843

Sähkönumero: 2707801

Virranvalvontarele, esimerkiksi moottoreissa, lämmityskaapeleissa, lamputissa ja muissa laitteissa

- Syöttöjännite ja mitauspiiri välillä ei ole galvaanista erotusta.
 - Valvoo virran ylittämistä ylärajan (Imax) ja putoamista alarajan (Imin) alapuolelle valitun toiminnon mukaisesti.
 - Säättö molemmille virran tasoille.
 - Säädetty viiveaika lyhytaikaisten virran laskujen ja piikkien eliminoinimiseksi.
 - Vaihtoehto valita toimintoja vikatilamuistilla (Latch).
 - Mittaa virran todellisen tehollisarvon - TRUE RMS.
 - .
- ekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
 - Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
 - Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
 - Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
 - Leveys 1-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitettä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Yksivaihehysteresivalvonta	kyllä
Kolmivaihehysteresivalvonta	ei
Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetty päästöhidastus	0.5 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

