



PRI-34/1

Virranvalvontarele PRI-34/1A kela 24-240VU 1vk 16A TRMS

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188188968

Sähkönumero: 2707800

Virranvalvontarele, esimerkiksi moottoreissa, lämmityskaapeleissa, lampuissa ja muissa laitteissa

- Syöttöjännite ja mitauspiiri välillä ei ole galvaanista erotusta.
- Valvoo virran ylittämistä ylärajan (Imax) ja putoamista alarajan (Imin) alapuolelle valitun toiminnon mukaisesti.
- Sääto molemmille virran tasoille.
- Säädetty viiveaika lyhytaikaisten virran laskujen ja piikkien eliminoinniseksi.
- Vaihtoehto valita toimintoja vikatilamuistilla (Latch).
- Mittaa virran todellisen tehollisarvon - TRUE RMS.
- ekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Yksivaihehysteresivalvonta	kyllä
Kolmivaihehysteresivalvonta	ei
Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetty päästöhidastus	0.5 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynnot / merkinnät:

