



SFT125

**Ümberlülitit I-O-II, 1P, 25A, 230VAC, 1 mod (16/10mm<sup>2</sup>)**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250615510747

1-pooluseline ümberlülitit nimivooluga 25 A ja funktsiooniga I-O-II võimaldab elektriahelate ja toiteallikate ohutut käsitsi ümberlülitamist madalpingepaigaldistes. Keskmise O-asend tagab turvalise lahutuse kahe lülitusasendi vahel. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 1 moodulikoha (17,5 mm) ning sobib hästi elu- ja äripindade elektrikilpidesse. Lülitit on mõeldud kasutamiseks kuni 230 VAC pingega süsteemides ning võimaldab lihtsat paigaldust DIN-liistule. Painduva juhi ristlõige 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> ja jääga juhi ristlõige 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>.

**ETIM-teave:**

Mudel	Muu
Postide arv	1
Null (välja lülitatud) asendiga	Jah
Tagasitõmbumisega O-asendis	Ei
Hinnatud püsivool lu	25 A
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Sobib põrandale paigaldamiseks	Ei
Sobib esikülgedele paigaldamiseks	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Täielik seade korpuses	Ei
Elamumaterjal	Plast
Juhtlemendi tüüp	Kiikhoob
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus

**Kinnitused / märgistused:**

