



SFT132

### Ümberlülitit I-O-II, 1P, 32A, 230VAC, 1 mod. (16/10mm<sup>2</sup>)

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250615510839

1-pooluseline ümberlülitit nimivooluga 32 A ja funktsiooniga I-O-II võimaldab elektriahelate ja toiteallikate ohutut käsitsi ümberlülitamist madalpingepaigaldistes. Keskmise O-asendi tagab turvalise lahutuse kahe lülitusasendi vahel. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 1 moodulikoha ning sobib hästi elu- ja äripindade elektrikilpidesse. Lülitit on mõeldud kasutamiseks kuni 230 VAC pingega süsteemides ning võimaldab lihtsat paigaldust DIN-liistule. Painduva juhi ristlõige 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> ja jäiga juhi ristlõige 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>.

#### ETIM-teave:

Postide arv	1
Hinnatud püsivool I <sub>n</sub>	32 A
Kaitseaste (IP), esikülj	IP20
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus

#### Kinnitused / märgistused:

