



SFT140

Ümberlüliti I-O-II, 1P, 40A, 230VAC, 1 mod (16/10mm²)

Bränd: Hager

GTIN: 3250615510914

1-pooluseline ümberlüliti nimivooluga 40 A ja funktsiooniga I-O-II võimaldab elektriahelate ja toiteallikate ohutut käsitsi ümberlülitamist madalpingepaigaldistes. Keskmise O-asendi tagab turvalise lahutuse kahe lülitusasendi vahel. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 1 moodulikoha ning sobib hästi elu- ja äripindade elektrikilpidesse. Lüliti on mõeldud kasutamiseks kuni 230 VAC pingega süsteemides ning võimaldab lihtsat paigaldust DIN-liistule. Painduva juhi ristlõige 1,5 - 10 mm² ja jäiga juhi ristlõige 1,5 - 16 mm².

ETIM-teave:

Postide arv	1
Hinnatud püsivool I _n	40 A
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus

Kinnitused / märgistused:

