



SFT240

Ümberlülit I-O-II, 2P, 40A, 230VAC, 2 mod (16/10mm²)

Bränd: Hager

GTIN: 3250615510921

2-pooluseline ümberlülit nimivooluga 40 A, funktsiooniga I-O-II ja ülemise ühiskontaktiga võimaldab elektriahelate ning toiteallikate ohutut käsitsi ümberlülitamist madalpingepaigaldistes. Keskmine 0-asend tagab turvalise lahutuse kahe lülitusasendi vahel. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 2 moodulikohta, võimaldades efektiivset ruumikasutust ja lihtsat paigaldust DIN-liistule. Lülit sobib kasutamiseks kuni 230 VAC pingega süsteemides ning on hästi kasutatav elu- ja äripindade elektrikilpides. Painduva juhi ristlõige 1,5 - 10 mm², jäiga juhi ristlõige 1,5 - 16 mm². Kruviklemmühendus tagab töökindla ja turvalise paigalduse.

ETIM-teave:

Postide arv	2
Hinnatud püsivoolu	40 A
Kaitseaste (IP), esikülj	IP20
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus

Kinnitused / märgistused:

