



SL200809269016

Listarasia pistorasia+liiketunnistin 180D kan. SL 20x80mm, liikenteenvalkoinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740018265
Sähkönumero: 1476065

Lista-asennusrasia jalkalistakanavajärjestelmään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Kokonaan esiasennettu listarasia kiinnitettäväksi jalkalistakanavan runkoon. Rasia sisältää rasiarungon lisäksi esijohdotettun ja kosketussuojilla varustetun SCHUKO®-pistorasian, 3-johdin jousiliittimet, liiketunnistimen ja rasiakannen. Jalustapeitelevy lista-asennusrasialla on tilattava erikseen käyttöön valitun kanavakannen värin mukaan.

Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kalustus: pistorasia ja liiketunnistin
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite: 230 V
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm

ETIM-tiedot:

Jalkalistakanavan korkeus	80 mm
Jalkalistakanavan syvyys	20 mm
Laiteyksiköiden määrä	2
Asennusyksikön kiinnitystapa	valmiiksi koottu
Asennussuunta	vaakasuuntainen
Halogeeniton	kyllä
Antibakteerinen käsittely	ei
RAL-numero	9016
Käyttölämpötila	5 °C - 60 °C

Hyväksynät / merkinnät:

