



SM101E

Monimittari 3-vaihe, virtam., mittaus U, I, P, Q, S, 4M

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615631015

Sähkönumero: 6773522

Muuntajaliitäntäinen moduulimitoitettu monimittari 3-vaiheisen sähköverkon perussuureiden mittaamiseksi. Se mahdollistaa seuraavien sähkösuureiden mittauksen:

- Virta: hetkelliarvo/keskiarvo I1, I2, I3, In.
 - Jännite: hetkelliarvo/keskiarvo U1, U2, U3, U12, U23, U31 ja taajuus.
 - Teho: 3-vaiheverkon hetkellinen teho
- Mittari on varustettu taustavalaistulla digitaalinäytöllä sekä valintapainikkeilla virran, jännitteen, tehon ja lämpötilan näyttämiseksi.

ETIM-tiedot:

Virtamittari	kyllä
Loistehomittari	kyllä
Pyörimisnopeusmittari	ei
Taajuusmittari	kyllä
Pulssilaskuri	ei
Jännitemittari	kyllä
Tehomittari	kyllä
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä	4
Virranmittauksen sisääntulojen määrä	3
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Syöttöjännite AC 50 Hz	200 V - 277 V
Syöttöjännite AC 60 Hz	200 V - 277 V
Taajuusmittausalue	45 Hz - 65 Hz
Etänäyttö	ei
Analogiatulojen lukumäärä	7
Analogialähtöjen lukumäärä	0
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Digitaalilähtöjen lukumäärä	0
Ethernet-liitännät	0
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850	ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa	ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa	ei
Tukee Modbus-protokollaa	ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa	ei
Tukee muuta väyläprotokollaa	ei
Tarkastusraportti (Audit log)	ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log)	ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla	ei
Leveys	73 mm
Korkeus	67 mm
Syvyys	90 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

