



SM101E

Multifunksjonsmeter, 3-fas, for strømtrafo

Merke: Hager

GTIN: 3250615631015

Elnummer: 8056081

Driftspenning: 230/400 V AC 50/60 Hz, Måleområde: Spenning 35 - 480V, Frekvens 40 - 80 Hz, Strøm 5 - 600A, Driftstid på L1 Umin = 35V, Displayoppdatering 37sek, Nøyaktighet 0,5% +/- en desimal, Oppløsning 0,5% +/- en desimal. Momentane multi-måleverdier av strømmer, spenninger, frekvens, belastning, registrering av effekt P, blindlast Q, samlet last S (SM101C), drifts-timeteller, - registrerer overharmoniske opp til 51 orden (SM101C), konfigurerbare innganger/ utganger (SM101C), nøyaktighet ved belastning, 0,2 % spenning, 0,5 % strøm, SM101C har RS485 port for kommunikasjonsgrensesnitt (f.eks. for integrasjon i energiovervåkingssystem med HTG411H eller SM103E)

ETIM data:

Amperemeter	Ja
Måler reaktiv effekt (VAR)	Ja
Turtallsmåler	Nei
Frekvensmåler	Ja
Impulsteller	Nei
Voltmeter	Ja
Måler, aktiv effekt (W)	Ja
Antall spenningsmåleinnnganger	4
Antall strømmålinger	3
Type matespenning	AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz	200 V - 277 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz	200 V - 277 V
Frekvensmåleområde	45 Hz - 65 Hz
Fjernvisning	Nei
Antall analoge innganger	7
Antall analoge utganger	0
Antall digitale innganger	0
Antall digitale utganger	0
Ethernet-tilkobling	0
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet	Nei
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub	Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll	Nei
Støtter Modbus-protokoll	Nei
Støtter protokollen for PROFINet IO	Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer	Nei
Med revisjonslogging (revisjonslogg)	Nei
Med logging av sikkerhetshendelser (sikkerhetshendelseslogg)	Nei
Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll	Nei
Bredde	73 mm
Høyde	67 mm
Dybde	90 mm
Verneklasse (IP) forside	IP20

Godkjenninger:

