



SOU-1-UNI

Hämäräkytkin SOU-1 1vk 16A 12-240VUC

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188115834

Sähkönumero: 2613122

Hämäräkytkimet erillisanturilla

- Käytetään valaitusvoimakkuuden perusteella tehtävään valaistuksen ohjaukseen.
- Ohjataan katu- ja puistovalaitusta, valomainoksia, näyteikkunoiden valaistusta jne.
- Valaistustasoa valvotaan ulkoisella anturilla, SKS-100 ja lähtökosketin kytketään laitteella asetetun raja-arvon mukaan.
- Ohjaustulo lisäohjaukseen esim. kellokytkimellä tai vipukytkimellä.
- Valaistustason asetukseen kaksi aluetta: 1 - 100 Lux ja 100 - 50 000 Lux
- Säädetty viive lyhyiden valaistustasojen vaihteluiden ohjausvaikutuksen estämiseksi.
- Ulkoinen anturi IP65 soveltuu seinä- ja paneliasennukseen (suoja ja kannake mukana pakkauksessa)
- Syöttöjännite 12-240 VUC
- Lähtökosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Punainen LED lähdön tilanilmaisuun
- 1 moduuli, DIN-kiskoasennus

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	240 V
Nimellistaajuus	50 Hz - 60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma	1000 W
Loistelamppukuorma maks.	4000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	0 A
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Kirkkauden säätöalue	1 lx - 50000 lx
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella	ei
Painikesisääntulo	kyllä
Valosensorin nimellisjännite	0 V
Max. valosensorin johdon pituus	0 m
Valosensorin suojaluokka	II
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojauksen taso (IP), valoanturi	muu

Hyväksynät / merkinnät:

