



SPV040

### Varapatruuna T2 1N aurinkosähköasennukset +/- SPV340

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250615514950  
**Sähkönumero:** 3246582

Varaosasuojapatruuna ylijännitesuojalle SPV340. Suojaustaso T2 1000VDC aurinkosähköjärjestelmiin.

#### ETIM-tiedot:

Jakelujärjestelmä DC	kyllä
Jakelujärjestelmä IT	ei
Jakelujärjestelmä TN	ei
Jakelujärjestelmä TN-C	ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S	ei
Jakelujärjestelmä TN-S	ei
Jakelujärjestelmä TT	ei
Muu jakelujärjestelmä	ei
Nimellisyökyvirta (8/20)	15 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20)	40 kA
Nimellisjännite AC	1000 V
Nimellisjännite DC	1000 V
Korkein jatkuva jännite AC	585 V
Korkein jatkuva jännite DC	585 V
Maksimi PV-jännite	0 V
Suojaustason jännite	1.9 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla)	1.9000000000000001 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE	1.9 kV
Oikosulkupysyvyys (Iscrr)	2 kA
Integroitu oikosulkusuojaus	ei
Integroitu varmistussulake	ei
Vuotovirraton	ei
Asennustapa	perusosaan
Varokealustan koko	1 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	35 mm <sup>2</sup>
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	25 mm <sup>2</sup>
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä	ei
Merkinanto laitteessa	optinen
Kategoria tyyppi 2	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20

#### Hyväksynyt / merkinnät:

