



### Suojajännitemuuntaja 230V / 12V ja 24V 63VA 6 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250615703156

**Sähkönumero:** 7036045

Suojajännitemuuntajat ovat henkösuojaukseen tarkoitettuja muuntajia. Niiden ensiö- ja toisiojännitteet on erotettu toisistaan vahvennetulla tai kahdennetulla eristyksellä. Suojajännitemuuntajat luovat syötön SELV-virtapiireille ( $U_{eff} \leq 50 \text{ V}$ ). ST31x suojajännitemuuntajilla on kaksi toisiojännitteen liitännäismahdollisuutta 12VAC ja 24VAC. Niitä voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Usean muuntajan toisiojännitteitä ei voida kytkeä yhteen. Muuntajat ovat normin EN60472 mukaisia.

ST315

#### ETIM-tiedot:

Ensiöjännite	230 V
Toisiojännite 1	12 V
Toisiojännite 2	24 V
Toisiovirta 1	5.25 A
Toisiovirta 2	2.63 A
Enimmäislähtöteho	63 W
Enimmäistehohäviö	63 W
Muuntajan tyyppi	turvamuuntaja
Pinta-asennus	kyllä
Uppoasennus	ei
Laajennettava	kyllä
Pituus	85 mm
Leveys	105 mm
Korkeus	68 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Oikosulkusuojattu	kyllä
Lämpösuojattu	kyllä
Päälle/pois-kytkimellä	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

