



TRE221

### KNX RF 1-kanal persienne/markise IP55, Quicklink

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250615989321

**Elnummer:** 4500341

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3  
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 55,  
Driftstemperatur -10°C - +55°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C

#### ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Ja
Bussystem radiofrekvens	Ja
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	0
Busstilkobling inkludert	Nei
Avtagbar busmodul	Nei
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall innganger	0
Ohmsk bryterstrøm	10 A
Maks omkoblingseffekt	2000 W
Maks. antall sjalusiuutganger	1
Med bryterfunksjon	Nei
Strømtype	AC
Min. dybde på apparatboks	40 mm

#### Godkjenninger:

