



TRE400

### 1. moduļa ieeja + 1 izeja, 10A, IP55, KNX radio

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250615989253

1. moduļa ieeja + 1 izeja, 10A, IP55, KNX radio

#### ETIM dati:

Kopņu sistēma KNX	Jā
Kopņu sistēma KNX radio	Jā
Kopņu sistēmas radio biežums	Nē
Kopņu sistēma LON	Nē
Kopņu sistēma Powernet	Nē
Citas kopņu sistēmas	Nav
Iespējama attālināta darbība	Jā
Montāžas metode	Virsmas montāža
Platums moduļu atstarpju skaitā	0
Ar autobusu savienojumu	Jā
LED vadība	Jā
Ar LED indikāciju	Jā
Vietējā darbība / rokas darbība	Jā
Ievades kanālu skaits	1
Slēdžu ieeju skaits	1
Ieeju skaits	1
Pārslēgšanas strāva	10 A
Pārslēgšanas strāva (pretestība)	10 A
Pārslēgšanas jauda	1500 VA
Ieejas spriegums	5 V - 5 V
Piemērots C slodzei	Nē
Izejas kanālu skaits	1
Maksimālais komutācijas kontaktu skaits	1
Maksimālais venēcijas žalūziju izeju skaits	0
Izejas jauda	1500 VA
Ar slēdža funkciju	Jā
Nominālā strāva	10 A
Nominālais darba spriegums	195 V - 253 V
Nepieciešams ārējais signāla spriegums	Nē
Dažādas fāzes savienojamas	Nē
Strāvas veids	Mainstrāvas
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP55

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

