



TRM600

### Vadība fiksācijas relejam, taimeris KNX radio

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250615989086

Vadība fiksācijas relejam, taimeris KNX radio

### ETIM dati:

Kopņu sistēma KNX	Nē
Kopņu sistēma KNX radio	Jā
Kopņu sistēmas radio biežums	Jā
Kopņu sistēma LON	Nē
Kopņu sistēma Powernet	Nē
Radio bieža divvirzienu	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	0
Vietējā darbība / rokas darbība	Jā
Ar LED indikāciju	Jā
Pārslēgšanas jauda	115 W
Maks. pārslēgšanas jaudas LED	0 W
Izejas jauda	115 W
Piemērots C slodzei	Nē
Maksimālais komutācijas kontaktu skaits	1
Pārslēgšanas strāva	5 A
Nominālā strāva	0.5 A
Nominālais darba spriegums	230 V - 230 V
Dažādas fāzes savienojamas	Nē
Ar autobusu savienojumu	Nē
Kopnes modulis noņemams	Nē
Iebūvētās uzstādīšanas kārbas minimālais dziļums	20 mm
Modulāra paplašināmība	Nē

### Apstiprinājumi / marķējumi:

