



TRM600

Langaton binääritulo painikekytkentään, quicklink

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615989086

Sähkönumero: 2803468

TRM600 on yksitoiminen radiovastaanotin joka tuottaa kalibroituja ohjauspulsseja, joilla simuloidaan painikkeen painallusta. Sillä ohjataan sysäysrelettä tai porrasvaloajastinta 230V käyttöjännitteellä. Vastaanotin asennetaan kojerasiaan, kuormaa ohjaavan painikkeen taakse. Se kytketään rinnan painikkeen kanssa ja kuluttaa saman verran energiaa kuin hakuvalona käytettävä painikkeen neonvalo. TRM600-moduulia ohjataan quicklink-sarjan langattomalla lähettimellä (painike tai kaukosäädin). Vastaaotettaessa ohjausviesti, TRM600:n kosketin sulkeutuu 200 ms ajaksi releen tai ajastimen ohjaamiseksi.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX radio	kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	kyllä
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Asennustapa	uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	0
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Enimmäiskytkentäteho	115 W
Max. kytkentäteho LED	0 W
Lähtöteho	115 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Kytkeväien kontaktien enimmäismäärä	1
Enimmäiskytkentävirta	5 A
Nimellisvirta	0.5 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
Kytkeväissä eri vaiheisiin	ei
Sisältää väyläliitynnän	ei
Irroitettava väylämoduuli	ei
Minimisvyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	20 mm
Modulaarisesti laajennettavissa	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynnot / merkinnät:

