



TRM691E

### KNX RF dimmer 200 W, Quicklink

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250615989048

**Elnummer:** 4500348

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3  
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 30,  
Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C. Quicklink,  
easy, ETS

#### ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Nei
Bussystem KNX-Radio	Ja
Bussystem radiofrekvens	Ja
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	0
Busstilkobling inkludert	Nei
Avtagbar busmodul	Nei
Omformer inngang	Ja
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall utganger	1
Utgangseffekt fra/til	200 W - 200 W
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr	Nei
Type last	Universal
Maks styrestrøm	850 mA
Maks. vekseffekt LED	50 W
Spenningsområde	230 V - 230 V
Paralleldrift mulig	Nei
Frekvensområde	50 Hz - 50 Hz
Min. dybde på apparatboks	40 mm

#### Godkjenninger:

