



TU402

### Radiokaukosäädin, quicklink, 2 painiketta, 2 kanavaa

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250616014022

**Sähkönumero:** 2803072

2-painikkeinen 2-kanavainen KNX-radiokaukosäädin. Kaukosäädin toimii painikeopetettavissa quicklink-radioasennuksissa langattomien lähtöyksiköiden ohjaukseen tai mediakytkimen TR131A kautta kaapeloidun KNX-väyläjärjestelmän lähtöjen ohjaukseen yksisuuntaisiin ohjaukskäskyin. Käytettävissä olevat toiminnot ovat: kytkeä, himmennys, verho-ohjaus, toimintatilan valinta lämmitystoiminnoille, ajastus ja tilanteiden kutsu. Kaukosäätimessä on lukitustoiminto vahingossa tapahtuvien painikkeiden painalluksista johtuvien toimintojen estämiseksi. Monivärinen LED ilmaisee lähetyksen, asettelun ja pariston tilan. Yksittäiset näppäimet voidaan merkitä ja kaukosäädintä voidaan käyttää avainnippuun integroituna integroidun kiinnitysrenkaan ansiosta.

### ETIM-tiedot:

Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä	50
Esiohjelmoitu	ei
Langaton	kyllä
Signaalin lähetys	radio
Signaalin taajuus	863 MHz - 863 MHz
Sisältää näytön	ei
Itsesäätävä	ei
Korkeus	83 mm
Leveys	46.5 mm
Syvyys	15.8 mm
Yksisuuntainen	kyllä

### Hyväksynät / merkinnät:

