



TU406

### Radiokaukosäädin, quicklink, 6 painiketta, 6 kanavaa

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250616014060

**Sähkönumero:** 2803076

6-painikkeinen 6-kanavainen KNX-radiokaukosäädin. Kaukosäädin toimii painikeopetettavissa quicklink-radioasennuksissa langattomien lähtöyksiköiden ohjaukseen tai mediakytkimen TR131A kautta kaapeloidun KNX-väyläjärjestelmän lähtöjen ohjaukseen yksisuuntaisiin ohjaukskäskyin. Käytettävissä olevat toiminnot ovat: kytkeä, himmennys, verho-ohjaus, toimintatilan valinta lämmitystoiminnoille, ajastus ja tilanteiden kutsu. Kaukosäätimessä on lukitustoiminto vahingossa tapahtuvien painikkeiden painalluksista johtuvien toimintojen estämiseksi. Monivärinen LED ilmaisee lähetyksen, asettelun ja pariston tilan.

### ETIM-tiedot:

Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä	50
Esiohjelmoitu	ei
Langaton	kyllä
Signaalin lähetys	radio
Signaalin taajuus	863 MHz - 863 MHz
Sisältää näytön	ei
Itsesäätävä	ei
Korkeus	133.6 mm
Leveys	50.2 mm
Syvyys	16 mm
Yksisuuntainen	kyllä

### Hyväksynät / merkinnät:

