



TU418

Radiokaukosäädin, quicklink, 7 painiketta, 18 kanavaa

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616014183

Sähkönumero: 2803078

7-painikkeinen 18-kanavainen KNX-radiokaukosäädin. Kaukosäädin toimii painikeopetettavissa quicklink-radioasennuksissa langattomien lähtöyksiköiden ohjaukseen tai mediakytkimen TR131A kautta kaapeloidun KNX-väyläjärjestelmän lähtöjen ohjaukseen yksisuuntaisiin ohjauksikäskyin. Käytettävissä olevat toiminnot ovat: kytkentä, himmennys, verho-ohjaus, toimintatilan valinta lämmitystoiminnoille, ajastus ja tilanteiden kutsu. Kaukosäätimessä on lukitustoiminto vahingossa tapahtuvien painikkeiden painalluksista johtuvien toimintojen estämiseksi. Monivärinen LED ilmaisee lähetyksen, asettelun ja pariston tilan.

ETIM-tiedot:

Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä	50
Esiohjelmoitu	ei
Langaton	kyllä
Signaalin lähetyks	radio
Signaalin taajuus	863 MHz - 863 MHz
Sisältää näytön	ei
Itsesäätyvä	ei
Korkeus	133.6 mm
Leveys	50.2 mm
Syvyys	16 mm
Yksisuuntainen	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

