



TXF121

KNX-liitäntämoduuli energiamittareille ECP/ECM/ECR

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250615881212
Sähkönumero: 2803496

Mittariliitäntä siirtää kaikki mittaustiedot infrapunarajapinnalla varustetuista Hager-energiamittareista KNX-väylään muuntamalla ne KNX-sähkeiksi. KNX-väylään voidaan lukea tai välittää kulutetut ja verkkoon syötetyt pätö- ja loisenergiat, pätö- lois ja näennäistehot, jännitteet, virrat, taajuuden, tehokertoimet, hälytysviestit jännitteen ylittymisestä ja alittamisesta sekä liiallisesta energiankulutuksesta.

ETIM-tiedot:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX | kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio | ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | ei |
| Väyläjärjestelmä LON | ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet | ei |
| Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus | ei |
| Malli / Tyyppi | liitännäisjärjestelmän rajaelementti |
| KytKentätapa | jousiliitäntä |
| Loisteho | kyllä |
| Hyväksytty PTB:n mukaan | ei |
| SO impulssiliityntä | ei ole |
| Tariffikytkin | kyllä |

Hyväksynät / merkinnät:

