



TXF121

### KNX-liitäntämoduuli energiamittareille ECP/ECM/ECR

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250615881212

**Sähkönumero:** 2803496

Mittariliitäntä siirtää kaikki mittaustiedot infrapunarajapinnalla varustetuista Hager-energiamittareista KNX-väylään muuntamalla ne KNX-sähkeiksi. KNX-väylään voidaan lukea tai välittää kulutetut ja verkkoon syötetyt pätö- ja loisenergiat, pätö- lois ja näennäistehot, jännitteet, virrat, taajuuden, tehokertoimet, hälytysviestit jännitteen ylittymisestä ja alittamisesta sekä liiallisesta energiankulutuksesta.

### ETIM-tiedot:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX          | kyllä  |
| Väyläjärjestelmä KNX radio    | ei     |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | ei     |
| Väyläjärjestelmä LON          | ei     |
| Väyläjärjestelmä Powernet     | ei     |
| Muut väyläjärjestelmät        | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus  | ei     |
| Malli / Tyyppi                | muu    |
| KytKentätapa                  | suora  |
| Loisteho                      | kyllä  |
| Hyväksytty PTB:n mukaan       | ei     |
| SO impulssiliityntä           | ei ole |
| Tariffikytkin                 | kyllä  |

### Hyväksynät / merkinnät:

